

DMS-26



:: Product Description

- * De perfecte all-in-one oplossing om uw DMX installaties te beveiligen: MERGER + SPLITTER + BOOSTER
- * 100% elektrische isolatie tussen alle in/uitgangen!
- * 2 DMX ingangen + 6 DMX uitgangen, elk uitgerust met een 3pins en een 5pins XLR aansluiting.
- * De booster functie analyseert het aangelegde DMX-sigitaal en bouwt het dan terug op van nul zodat het opnieuw perfect is voor verder gebruik.
 - * De merger functie combineert 2 DMX signalen op verschillende manieren:
 - * *HTP: de hoogste waarde van 2 identieke kanalen van 2 DMX signalen zal voorrang krijgen.*
 - * *Backup: wanneer het DMX signaal van ingang A faalt, dan neemt het DMX signaal van ingang B het commando onmiddellijk over.*
 - * *Merger: DMX signalen van 2 verschillende controllers kan gecombineerd en verzonden worden over 1 kabel, u kunt zelf het startadres van de tweede controller instellen.*
 - * De splitter functie verdeelt de DMX signalen van de ingangen over 6 identieke uitgangen welke allemaal 100% van elkaar geïsoleerd zijn: indien er zich een probleem voordoet op 1 van de uitgangen, dan zal dit de andere uitgangen niet beïnvloeden!
 - * De snelheid van de DMX uitgangen kan ingesteld worden 23ms tot 45ms, dit verbetert de compatibiliteit wanneer "trage" DMX toestellen aan "snelle" DMX-controllers gekoppeld worden.
 - * Het uitgangsgedrag bij het plots uitvallen van beide DMX signalen kan ingesteld worden:
 - * *Null: geen DMX signaal op de uitgangen*
 - * *Hold: houd de laatste DMX waarden op de uitgangen.*
 - * *Clear: zet de DMX waarden van alle uitgangen op 'nul'.*
- * Gemakkelijk in te stellen via de LED display met 4 karakters

:: Technical Information

- * Power Input: 230Vac / 50Hz.
- * DMX in/outputs: 3pin + 5pin XLR
- * DMX refresh rate: 23ms (44Hz) to 45ms (22Hz)
- * Size: 482 x 44 x 150mm (19"/1U)
- * Weight: 2,9kg

:: Extra information and order codes
