

# CR12A-COMBO

Le renouveau de la sonorisation tout-terrain



## CR12A-COMBO

Système autonome sur batterie

La sonorisation tout-terrain

- + Un tout en un facile à transporter
- + Performance et qualité sonore
- + Lecteur media et 2 micros UHF intégrés

Bluetooth®



649 TTC  
CODE : 10209

NEW

Livré avec  
2 micros main



\* Le logo et la marque Bluetooth® sont déposés par the Bluetooth SIG, inc.

**LE CR12A-COMBO EST UN SYSTÈME TOUT-EN-UN, PUISSANT ET DOTÉ D'UNE EXCELLENTE QUALITÉ SONORE POUR TOUTES VOS PRESTATIONS NOMADES.**

Equippé de série d'un lecteur USB/SD, d'un récepteur Bluetooth®, de deux micros sans fil UHF et d'un mixer permettant le branchement de deux micros supplémentaires et d'une source externe, le CR12A-COMBO se place comme une solution complète, performante et simple d'utilisation.

Facile à transporter avec son trolley intégré, il bénéficie en plus d'une excellente autonomie et peut être chargé pendant son utilisation. Avec son compartiment intégré qui peut accueillir ses deux micros, il se range facilement, dans un minimum d'espace.

Caractéristiques :

- Haut-parleur : HP 10" + moteur 1"
- Puissance : Amplificateur classe D 120 W RMS
- Impédance : 4 Ohms
- Micro HF : UHF à 16 fréquences sélectionnables
- Bande de fréquences : UHF 863-865 Mhz
- Lecteur : USB + lecteur de carte SD
- Télécommande infra rouge avec accès aux fonctions principales et au volume
- 1 récepteur Bluetooth® intégré
- Entrées :
  - CH1 : Line in sur RCA
  - CH2 : MIC/LINE sur Combo XLR/ Jack
  - CH3 : MIC/LINE sur Combo XLR/ Jack
- Sortie niveau ligne sur Jack
- Réglages :
  - Volume lecteur et CH1
  - Volume CH2 et CH3
  - Volume des récepteurs UHF des micros
  - Volume Master
  - Niveaux de basse et médium général
- Autonomie : 6 heures en moyenne suivant le volume
- Temps de charge :
  - 8 heures pour les deux batteries 12 V
- Batteries :
  - Deux 12V / 5Ah pour le système
- Gestion de l'alimentation :
  - Visualisation du niveau de batteries par afficheur à LED
  - Charge et utilisation simultanées
  - Coupure automatique en cas de niveau trop faible
- Accessoires :
  - Compartiment de rangement pour deux micros et cables
  - Poignée rétractable et roues de transport
  - Livré avec deux micros main UHF
  - Micro serre-tête optionnel disponible
- Finition :
  - Enceinte moulée en polypropylène
  - Grille métal
  - Embase C36 pour pied
- Dimensions : 550 x 340 x 300 mm
- Poids net avec batteries : 17,3 kg

## CR12A-HEADset

Ensemble émetteur pocket UHF et micro serre-tête optionnel.  
A utiliser avec le CR12A-COMBO à la place d'un micro main.

NEW



79 TTC  
CODE : 10210